

TISPY 2 本体アップデート手順

本アップデートを実施する前に、「TISPY 2 本体アップデートのお知らせ」を、ご一読願います。

<ご準備いただくもの>

- ・パソコン（以下 PC）
- ・外付け SD カードスロット ※PC に SD カードスロットがあれば不要
- ・TISPY 2 本体



図1 FlashAir 着脱

<手順>

1. TISPY 2 の電源を OFF (BYE) し、電池を抜きます。
2. TISPY 2 から、FlashAir を抜きます。(図1)
3. FlashAir を PC の SD カードスロット、または、外付け SD カードスロットに挿します。
PC 画面に、図3 のツリーが表示されます。
4. PC を用いて TISPY 2 サポートサイトより、FW 更新データをダウンロードします。
→FW 更新データ：Tispy2_20200204_v102.zip
5. ダウンロードした、Tispy2_20200204_v102.zip を展開します。(図2)
※Tispy2_20200204_v102.zip を、マウスの左ボタンでダブル・クリックすると、
Tispy2_20200204_v102.bin が表示されます。
6. Tispy2_20200204_v102.bin を、FlashAir にコピーします。(図3)
7. FlashAir を安全な取り外しで、PC から抜きます。
8. FlashAir を TISPY 2 本体に挿します。(図1)
9. TISPY 2 本体に電池を入れると、自動的にソフトアップデートが始まります。(図4)
10. 図4で、本体 LED (赤) と、アップデート中/インジケータの表示が消えたら、ソフトウェアのアップデートは完了です。小ボタンを長押しして、TISPY 2 の電源を入れてご使用ください。
※必要に応じて「時刻合わせ」をお願いします。



図4 アップデート中



以上